

**ОГК4 Опора освещения ОГК 4,0 без крепежа М10**

**(оц. 2135011030)**

**Паспорт**

**Руководство по сборке, установке и эксплуатации**

## 1 Общие сведения об изделии

1.1 Обозначение и наименование изделия: **ОГК4 Опора освещения ОГК 4,0 без крепежа М10.**

1.2 Опора наружного освещения предназначена для стационарного оснащения верхней части ствола кронштейнами различной конфигурации для установки светильников консольных или кронштейнами для подвесных светильников и светильников функционально-декоративного назначения.

1.3 Ствол опоры – конический восьмигранной формы изготовлен из листовой стали, покрытый способом горячего цинкования толщиной 80-100мкм по ГОСТ 9.307-89, СНиП 2.03.11-85 - что обеспечивает гарантию длительного срока эксплуатации. Внутри нижней части ствола имеется отсек с доступом через люк, закрытый крышкой, в котором можно разместить предохранительно-коммутационные устройства для подключения проводов сети и светильников, крепление предохранительно-коммутационного устройства не предусмотрено. Нижняя часть ствола опоры имеет квадратный фланец с четырьмя отверстиями для установки и закрепления на фундаменте. Верхняя часть ствола имеет 8 приваренных гаек М10 для закрепления кронштейна.

### 1.4 Технические характеристики

1.4.1 Климатический район ГОСТ 16350-80.....П4 (умеренно-холодный)

1.4.2 Ветровой район СНиП II-23-81.....I-III

1.4.3 Категория размещения ГОСТ 15150-69.....1

1.4.4 Категория транспортирования ГОСТ 15150-69.....8

1.4.5 Категория хранения ГОСТ 15150-69.....7

1.4.6 Класс защиты от поражения электрическим током.....1

1.5 Установка и эксплуатация опор в зависимости от их высоты и допустимой нагрузки должна соответствовать таблице 1.

Высота опоры, м,	Максимально допустимые нагрузки в основании опоры от статической ветровой нагрузки	Максимально допустимая масса устанавливаемого оборудования (кронштейны, светильники)
	Q, кН(кгс)	m, кг
4,0	0,44(45)	30
6,0	0,44(45)	35
7,0	0,44(45)	35
8,0	0,44(45)	35
9,0	0,59(60)	50
10,0	0,59(60)	50

Таблица1

## 2. Технические данные и характеристики

Основные технические данные и характеристики приведены в таблице 2

Обозначение	Наименование	Высота опоры	Диаметр у основания	Диаметр верха опоры	Расстояние между крепежными отверстиями	Размер крепежной шпильки	Масса опоры
		м	мм	мм	мм		кг
ОГК4	Опора освещения ОГК 4,0	4,0	115	60	190	M16	42
ОГК6	Опора освещения ОГК 6,0	6,0	130	60	200	M20	47,3
ОГК7	Опора освещения ОГК 7,0	7,0	145	60	200	M20	58
ОГК8	Опора освещения ОГК 8,0	8,0	155	60	200	M24	68
ОГК9	Опора освещения ОГК 9,0	9,0	170	60	200	M24	81
ОГК10	Опора освещения ОГК 10,0	10,0	185	60	200	M24	93

## 3. Комплект поставки

В комплект поставки входят:

3.1 Опора наружного освещения — ОГК4,0

3.2 Паспорт совмещенный с инструкцией по монтажу.

## 4 Подготовка к работе, техническое обслуживание и меры безопасности


4.1 Установку, монтаж оборудования, подключение электрооборудования требуется производить в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 и “Правил эксплуатации электроустановок потребителей”

4.2 Прокладку кабельных сетей необходимо осуществить до монтажа осветительных опор с учетом конкретного проекта объекта.

4.3 Для предотвращения коррозии подземную опору следует устанавливать на заранее подготовленную бетонную подушку.

4.4 Устанавливать закладные опоры необходимо краном или бригадой 2-4 человека.

4.5 Проверить правильность установки фундамента следует уровнем. При этом необходимо



- выверить по горизонтали фланец подземной трубной опоры.
- 4.6 Кабельный вывод должен проходить через центральное отверстие диска подземной опоры. Длина вывода должна быть не менее 0.6м.
- 4.7 Пропустить кабель через отверстие в нижней части опоры освещения. И вывести его в зону монтажного окна. При монтаже следует выполнить соединение заземляющей жилы кабеля с опорой, для чего внутри монтажного окна предусмотрен заземляющий винт.
- 4.8 Выставить опору по вертикали с помощью нижних гаек. Затем затянуть верхние гайки.
- 4.9 Скоммутировать кабель из опоры и кабель из светильника.
- 4.10 Произвести монтаж к сети освещения путем соединения кабельного ввода и проводов светильника внутри монтажного окна. Монтаж выполняется любым разрешенным способом с обеспечением требований ПУЭ и безопасности.
- 4.11 Проверить правильность подключения светильника путем подачи напряжения на питающий ввод.
- 4.12 Закрыть крышку монтажного окна при помощи винта .

## 5 Гарантийные обязательства

5.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие установки требованиям технических условий, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

5.2 Гарантийный срок установлен 12 месяцев с момента ввода опоры в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента изготовления.

5.3 Изготовитель гарантирует замену деталей, вышедших из строя по вине изготовителя в течение гарантийного срока эксплуатации.

## 6. Свидетельство о приемке

Опора наружного освещения **ОГК 4,0 без крепежа М10** соответствует ТУ и признана годной к эксплуатации.

Изготовитель завод - ООО «СВЕТ 2000»

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Печать,

Контролер \_\_\_\_\_

подпись

подпись

Адрес поставщика: ООО «СВЕТ 2000»  
105264, г. Москва,  
Верхняя Первомайская ул, д. 43,  
тел. (495) 290-21-30  
(495) 290-21-31  
[www.allfresco.ru](http://www.allfresco.ru)

